

## http2sms v3.1

Versand von Textnachrichten bis zu 459 Zeichen (3 SMS)

Url: <https://www.sms-gateway.at/sms/sendsms.php>

### Parameter:

- username = Ihr Benutzername
- validpass = Ihr Passwort (verwenden Sie aus Sicherheitsgründen das generierte Passwort im Kundenbereich -> Userdaten)
- absender = Absender (Durch Angabe des Absenders entstehen ihnen Mehrkosten; 3 Cent/SMS)
- number = Zielrufnummer nach Österreich & Zone 1 (E164 Format ist zwingend erforderlich z.B. 43676...) oder  
-group = Zielgruppe name der Usergruppe
- number[] = Zielrufnummer mit der Angabe der [] können Sie an mehrere Empfänger gleichzeitig senden  
-group[] = Zielgruppe mit der Angabe der [] können Sie an mehrere Gruppen gleichzeitig senden
- message = Ihre Nachricht Textnachricht bis zu 459 Zeichen.  
Ab 160 Zeichen wird Ihre SMS auf mehrere Teile aufgeteilt und es werden Ihnen weitere SMS verrechnet!. Die Nachricht muss URL encoded gesendet sein.
- flash = 0|1 0 = keine | 1 = als Flash Nachricht versenden  
(Flash Nachrichten erscheinen direkt auf dem Display von Ihrem Handy. Es ist unnötig die Anzeigetaste zu drücken; die meisten Mobiltelefone können derartige Nachrichten auch nicht speichern.)
- encoding ISO88591 (default) / utf8

### Beispiel ohne Empfangsbestätigung mit frei wählbarem Absender:

<http://www.sms-gateway.at/sms/sendsms.php?username=testname&validpass=Passwort&absender=smsgate&number=436501234567&message=test> Nachricht

### Beispiel an mehrere Empfänger/Gruppen mit einem Request:

[http://www.smsgateway.at/sms/sendsms.php?username=testname&validpass=Passwort&number\[\]=436501234567&number\[\]=436501234568&group\[\]=test1&group\[\]=test2&message=test](http://www.smsgateway.at/sms/sendsms.php?username=testname&validpass=Passwort&number[]=436501234567&number[]=436501234568&group[]=test1&group[]=test2&message=test) Nachricht

Die Maximallänge des gesamten Aufrufes darf 8.000 Bytes nicht überschreiten. Wir empfehlen nicht mehr als 100 Parameter zu verwenden.

## **Fehlercodes:**

ERROR: 100 message can not be sent  
ERROR: 108 wrong username  
ERROR: 109 wrong password  
ERROR: 110 no source number  
ERROR: 111 unsupported destination number  
ERROR: 113 message is empty  
ERROR: 114 message length is invalid  
ERROR: 116 credit consumes for SMS  
ERROR: 200 unsupported destination address

## **Kompatibilität:**

Schnittstellen werden Rückwärtskompatibel gehalten. Es wird jedoch empfohlen die zugreifende Software and die neueste Spezifikation anzupassen.

Der HTTP-Aufruf muss URL-encoded sein, also kein Ä sondern %C4 etc.

Normalerweise werden die Texte unter PHP und Perl mit entsprechenden Funktionsaufrufen automatisch codiert (urlencode).